



ДРАЙВЕР ЭМЗ-12DC-2.0



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор нашего драйвера ЭМЗ-12DC-2.0.

Драйвер ЭМЗ-12DC-2.0 предназначен для совместной работы с электромеханическим замком и позволяет использовать маломощный источник питания напряжением 10 – 15 В с допустимым током нагрузки не ниже 50 мА для открытия электромеханического замка, а так же позволяет открыть его однократно при отсутствии питания до 2 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Диапазон входного напряжения, В	10...15
2	Рабочее напряжение электромеханического замка, В	9...15
3	Ток потребления, мА, не более	50
4	Выходной импульсный ток, мА, не более	2000
5	Минимальная длительность паузы между срабатываниями, с	5
6	Время сохранения заряда при пропадании сети, мин, до	120
7	Габаритные размеры ШxГxВ, мм, не более	70x50x35
8	Масса, НЕТТО, кг (не более)	0,2
9	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
10	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	100
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP67



Рисунок 1 — Вариант подключения драйвера

1,5
года

Гарантия
российского
производителя

10
лет

Срок
службы

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер _____ Дата выпуска «__» _____ 20__ г.
соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и
признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м. п.

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м. п.

Служебные отметки _____

изготовитель

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30